


SCHEMA MONOFILARA TEA2						
CIRCUIT:	Circuit lumina existent	Circuit de prize existent	Circuit de prize existent	Circuit de prize calculatoare A4,A5,A6	Circuit de prize calculatoare A1,A2	Rezerva 30% spatiu aparataj in tablou
Numar puncte consum	-	-	-	4	4	1
Puterea instalata [W]	1000	2000	2000	2000	2000	11000
Intensitate curent de calcul [A]	4.58	10.87	10.87	10.87	10.87	15.51
Tensiunea de linie [V]	230	230	230	230	230	400
Factorul de putere	0.95	0.80	0.80	0.80	0.80	0.82
Randament	-	-	-	-	-	1.00
Coefficient de simultanetate	-	-	-	-	-	0.80
Secțiune aleasa [mmp]	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	10
Pozare cablu	Montaj in canal din cablu din PVC	Montaj in canal din cablu din PVC	Montaj in canal din cablu din PVC	Montaj in canal din cablu din PVC	Montaj in canal din cablu din PVC	Montaj aparent si ingropat in pamant

VERIF/EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA	
	Instal Vest s.r.l. - J01 / 320 / 1994 - str.Calea Motilor nr.98, Alba Iulia, jud.Alba			Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN ALBA	Proiect nr.: 5/2014
SPECIFICATIE		NUME	SEMNATURA	Scara: F.S.	Denumire planşa: Faza: P.T.
Sef proiect:		ing.Paul Cristea			
Proiectat:		ing.Bogdan Mondoc		Data: 09/2014	Planşa nr.: E23
C.A.D.		ing.Bogdan Mondoc			